

ホットジャケットリムーバ
JR-6+

日本製

間欠テープ心線被覆除去性能向上



お客様にて刃交換可能



耐衝撃設計



防滴設計

- 被覆厚0.25mmに加え、被覆厚0.2mm光ファイバ心線にも対応
- 高速加熱3秒を実現
- 耐衝撃・防滴設計: JIS C 0920に規定IPX1※相当の設計により厳しい環境下でも安心

※IPX1とはJIS C 0920に規定された防水性能の指標で鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの

仕様

品番		JR-6+
適用光ファイバ	材質	石英系ガラス
	心線及び被覆厚	単心:被覆厚φ0.2mm~0.4mm 2~12心テープ心線:テープ厚0.2mm~0.4mm
	ファイバ径	0.125mm
	被覆材質	UV硬化型樹脂
被覆除去長		最大30mm
電源		バッテリー(専用バッテリーBU-6Aを使用) : 公称電圧7.2V、公称容量1940mAh DC駆動(住友融着機からの給電用コードPC-B(C)を使用) : 入力電圧DC9~15V ^{*1} AC駆動(ACアダプタ ADC-1220S使用) : 入力電圧AC90~264V、50/60Hz
駆動時間・被覆除去回数		約10時間(パワーセーブモード、工場出荷時の温度設定)、被覆除去回数: 約200回 ^{*2}
充電時間		約2時間(使用中は充電不可)
機能		加熱温度設定: 4段階切替
		省電力機能: ノーマルモード/パワーセーブモード切替
		バッテリー残量表示: 電源ON時に4段階のLED表示
適用温度・湿度範囲	動作時	使用環境温度: 0℃ ~ +40℃、湿度: 95%RH以下(ただし結露無きこと)
	保管時	保存環境温度: -40℃ ~ +60℃、湿度: 95%RH以下(ただし結露無きこと)、バッテリー除く
寸法		45(W)×138(D)×38(H)mm
質量		約235g(バッテリー含む)

*1: 融着機(一部機種非対応)バッテリー駆動時には使用できません。また、オプション(別売)のDC電源コードが必要になります。

*2: 100%充電した新品のバッテリーを使用し、室内環境(約25℃)にて3分に1回のペースで繰り返し被覆除去を行える回数。

標準構成品

品名	品番	数量	備考
ホットジャケットリムーバ	JR-6+	1台	バッテリーBU-6A含む
ACアダプタ	ADC-1220S	1台	AC駆動時・充電時に使用
ACコード	PC-AC4-2P	1本	ACアダプタ用
ストラップ	—	1個	
取扱説明書	OMJ1826029	1部	
キャリングケース	SSB-02	1個	

オプション

品名	品番	備考
予備バッテリー	BU-6A	
替え刃	JR-6+BL	上下各1枚
ACアダプタ	ADC-1220S	ACコード付属
DCコード	PC-B(C)	融着機給電用
0.5mm光ファイバ心線被覆除去用スぺーサ	SP05-4-JR6	



安全に関する注意

ご使用の際は取扱説明書を良くお読みになった上で正しくご使用ください。

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には、同法に基づく手続きが必要になります。

0.5mm心線4心一括被覆除去用(オプション品)



住友電気工業株式会社

■納期/価格ご照会・仕様書ご請求など

産業システム営業部 TEL.(03)6406-2693
TEL.(052)589-3869
TEL.(06)6220-4361

通信キャリア営業部 TEL.(03)6406-2714
TEL.(06)6220-4735

光・エレクトロニクス営業部 TEL.(03)6406-2687

電力システム営業部 TEL.(03)6406-2748
TEL.(052)589-3842
TEL.(06)6220-4263

北海道支店 TEL.(011)241-1375
東北支店 TEL.(022)262-7540
北陸支店 TEL.(076)405-1954
代理店(三沢興産北陸) TEL.(0761)57-3405
中国支店 TEL.(082)248-1791
四国支店 TEL.(087)822-7272
九州支店 TEL.(092)441-1791
沖縄支店 TEL.(098)866-3213

■カタログのご請求・技術的なご相談など 光機器事業部(横浜)

TEL (045)853-7225

URL <https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate>

※本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。